



DP-101P+  
Printserver im Taschenformat  
Web-Konfiguration Benutzerhandbuch

---

---

Rev.01 (Juni, 2001)

Made In Taiwan



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>WEB-KONFIGURATION</b> .....	<b>3</b>
<b>PRINTSERVER KONFIGURIEREN</b> .....	<b>4</b>
<b>MANAGEMENT</b> .....	<b>6</b>
Systemzustand .....	6
Druckerstatus .....	7
<b>KONFIGURATION</b> .....	<b>9</b>
Server .....	9
TCP/IP-Protokoll .....	10
NetBEUI-Protokoll .....	12
AppleTalk-Protokoll .....	13
<b>TOOLS</b> .....	<b>14</b>
Druckertest.....	14
Neustart.....	15
Werkseinstellungen wiederherstellen .....	17
<b>HILFE</b> .....	<b>18</b>
About (Info über).....	18

# **Web-Konfiguration**

Dieses Handbuch erklärt die Steuerung und Konfiguration von Printservern über das Internet.

# Printserver konfigurieren

Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie in das Adressfeld <http://192.168.0.1> ein. Diese IP-Adresse ist für Ihren Printserver voreingestellt. Drücken Sie die Eingabetaste.

## Hinweis:

Die IP-Adressen des Computers und des Printservers müssen im gleichen Netzwerksegment sein, damit die beiden Geräte miteinander kommunizieren können.



Der Begrüßungsbildschirm des Printservers wird angezeigt. In der Werkzeuggestreife werden zum Bedienen des Printservers die folgenden vier Optionen angezeigt:

- ◆ Management
- ◆ Konfiguration
- ◆ Tools
- ◆ Hilfe





# Management

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf „Management“. Daraufhin werden in der Management-Tabelle Informationen über den Status des Printservers und des Druckers angezeigt.

## Systemzustand

Klicken Sie in der Management-Tabelle auf „System Status“. Die Seite wird wie folgt angezeigt und enthält allgemeine Informationen über den Printserver. Um die Informationen zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Refresh“.



## *Druckerstatus*

---

Klicken Sie in der Management-Tabelle auf „Printer Status“. Die Seite wird wie folgt abgebildet und enthält allgemeine Informationen über den Druckerstatus. Um die Informationen zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Refresh“. Sobald ein Drucker mit dem Printserver verbunden ist, wechselt die Anzeige des Druckerstatus auf „Online“.







# Konfiguration

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf „Configuration“. Daraufhin wird die Konfigurationstabelle angezeigt. Dort finden Sie Einstellmöglichkeiten für den Server, das TCP/IP-, NetBEUI- und AppleTalk-Protokoll.

## Server

---

Klicken Sie in der Konfigurationstabelle auf „Server Device“. Eine Seite wird wie folgt angezeigt und stellt die abgebildeten Einstellmöglichkeiten zum Konfigurieren des Printservers bereit. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Save“, um geänderte Einstellungen zu aktualisieren und zu speichern.



The screenshot shows the configuration interface for a D-Link Pocket Size Print Server (DP-101P+). The page is titled "D-Link Pocket Size Print Server DP-101P+" and has a navigation bar with "Management", "Configuration", "Tools", and "Help". On the left, there is a "Configuration" menu with options for "Server Device", "TCP/IP Protocol", "NetBEUI Protocol", and "AppleTalk Protocol". The "Server Device" section is active and contains the following fields:

- Server Name: PS-0225AD
- Location: [Empty text box]
- Admin Contact: [Empty text box]
- Password: New Password [Empty text box], Confirm Again [Empty text box]
- LPT: Port Name: PS-0225AD-P1, Description: [Empty text box], Speed: High (dropdown), P.E. Pallet: No (dropdown)

At the bottom of the form are "Save" and "Cancel" buttons.

## TCP/IP-Protokoll

---

Klicken Sie in der Konfigurationstabelle auf „TCP/IP Protocol“.  
Eine Seite wird wie folgt angezeigt und stellt die abgebildeten  
Einstellmöglichkeiten zum Konfigurieren des Printservers bereit.  
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Save“, um geänderte  
Einstellungen zu speichern und zu aktualisieren.

The screenshot shows the configuration interface for a D-Link Pocket Size Print Server (DP-101P). The page is titled "D-Link Pocket Size Print Server" and has a navigation bar with "Home", "Configuration", "Tools", and "Help". A sidebar on the left lists "Configuration" options: "General Settings", "TCP/IP Protocol", "WebUI Protocol", "Access Control Protocol", and "Access Control Protocol". The main content area is titled "TCP/IP Protocol" and contains the following fields and options:

- IP Address:** 192.168.1.1
- Subnet Mask:** 255.255.255.0
- Default Gateway:** 192.168.1.1
- IP Subnet:**  Manually Assign
- Assign Address Only:**  N/A,  BOOTP,  DHCP
- WWW Community 1:** Name: public, Access Right: Read/Write
- Community 2:** Name: , Access Right: Read/Write
- Community 3:** Name: , Access Right: Read/Write

At the bottom of the configuration area are "Save" and "Cancel" buttons.



## ***NetBEUI-Protokoll***

---

Klicken Sie in der Konfigurationstabelle auf „NetBEUI Protocol“.  
Eine Seite wird wie folgt angezeigt und stellt die abgebildeten  
Einstellmöglichkeiten zum Konfigurieren des Printservers bereit.  
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Save“, um geänderte  
Einstellungen zu speichern und zu aktualisieren.



## AppleTalk-Protokoll

---

Klicken Sie in der Konfigurationstabelle auf „AppleTalk Protocol“. Eine Seite wird wie folgt angezeigt und stellt die abgebildeten Einstellmöglichkeiten zum Konfigurieren des Printservers bereit. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Save“, um geänderte Einstellungen zu speichern und zu aktualisieren.



## Tools

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf „Tools“. Daraufhin wird die Werkzeug-Tabelle angezeigt. Diese enthält Informationen zum Druckertest, zum Neustart und zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

### *Druckertest*

---

Klicken Sie in der Tabelle „Tools“ auf „Print Test“. Eine Seite wird wie folgt angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Test“, um den Druckertest zu beginnen.



## *Neustart*

---

Klicken Sie in der Tabelle „Tools“ auf „Reset“. Eine Seite wird wie folgt angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Yes“, um den Neustart einzuleiten.







## **Werkseinstellungen wiederherstellen**

Klicken Sie in der Tabelle „Tools“ auf „Factory Reset“. Eine Seite wird wie folgt angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Yes“, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen.



# Hilfe

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf „Help“. Daraufhin erscheint die Hilfe-Tabelle. Diese enthält allgemeine Informationen über den Printserver.

## *About (Info über)*

---

Klicken Sie in der Tabelle „Help“ auf „About“. Die Seite wird wie folgt abgebildet und enthält allgemeine Informationen über den Printserver.



