

## Firmware Update für den DCH-S160

1. Laden Sie unter [ftp://ftp.dlink.de/dch/@archive/update/DCH-S160\\_latest.zip](ftp://ftp.dlink.de/dch/@archive/update/DCH-S160_latest.zip) die neueste Firmware für den DCH-S160 herunter.
2. Entpacken Sie die darin enthaltene BIN-Datei (\*.bin) auf Ihren Desktop.
3. Entfernen Sie den DCH-S160 aus der Steckdose
4. Bitte drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand in die Resetöffnung und halten Sie den Resetknopf gedrückt, während Sie den DCH-S160 in die Steckdose stecken.
5. Halten Sie den Knopf weiterhin gedrückt bis die LED rot blinkt
6. Verbinden Sie Ihren Computer direkt mit Gerät über WLAN.  
SSID: DCH-S160-XXXX  
(X= Die letzten vier Ziffern der MAC Adresse des Gerätes)
7. Rufen Sie folgende Seite im Webbrowser auf: <http://192.168.0.60>



8. Wählen Sie mit „Select Firmware“ die Firmware Datei für den DCH-S160 aus (DCH-S160\_fw\_\*\*\*\*\*.bin) und machen Sie das Update. Nachdem das Update durchgeführt wurde starte das Gerät neu und Sie können die Webseite schließen.
9. Prüfen Sie ob das Gerät in der APP wieder online ist, wenn nicht führen Sie eine Neuinstallation durch.