


# Anleitung zur Einrichtung eines GMX Zugangs

**Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.**

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DGL-4300 zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt. Wählen Sie als „User Name“ admin aus und lassen das „Password“ Feld leer und klicken Sie auf „Log In“.



3. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie im oberen Menüpunkt „Basic“ und links „WAN“ aus.

The screenshot shows the web interface of a D-Link Gaming Router. The browser window is titled "D-Link Gaming Router : Basic / Wizard - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://192.168.0.1/Basic\_Wizard.html". The page features a navigation menu with tabs for "BASIC", "ADVANCED", "TOOLS", "STATUS", and "HELP". Under the "BASIC" tab, there is a sub-menu with options: "WIZARD", "WAN", "LAN", "DHCP", "WIRELESS", and "WIRELESS SECURITY". The "WIZARD" section is active and contains the following text:

**WIZARD**

The D-Link Wireless Gaming Router™ powered by GameFuel™ technology meets the demands of individuals who demand powerful and reliable performance for the ultimate online gaming experience.

**INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD**

The following Web-based Setup Wizard is designed to assist you in connecting your new D-Link Router to the Internet. This Setup Wizard will guide you through step-by-step instructions on how to get your Internet connection up and running. Click the button below to begin.

[Launch Internet Connection Setup Wizard](#)

**Note:** Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

**WIRELESS SECURITY SETUP WIZARD**

The following Web-based Setup Wizard is designed to assist you in your wireless network setup. This Setup Wizard will guide you through step-by-step instructions on how to set up your wireless network and how to make it secure.

The status bar at the bottom of the browser window shows "javascript:jumpTo('Basic\_WAN.html')".

4. Bei „WAN Mode“ wählen Sie „PPPoE“ aus.

### MODES

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

WAN Mode :  Static  DHCP  PPPoE  PPTP  L2TP

### PPPoE WAN MODE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode :  Dynamic IP  Static IP

IP Address :

Username :

Password :

Verify Password :

Service Name :  (optional)

Reconnect Mode :  Always on  On demand  Manual

Maximum Idle Time :  (minutes, 0=infinite)

### DNS AND ADVANCED SETTINGS

Use these DNS Servers :

Primary DNS Server :

Secondary DNS Server :

<< Advanced

Use the default MTU :

MTU :  (bytes)

WAN Port Speed :  ▼

Respond to WAN Ping :

WAN Ping Inbound Filter :  ▼

MAC Cloning Enabled :

MAC Address :


Clone Your PC's MAC Address

5. Tragen Sie bei „Username“ und „Password“ Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein.


Username: GMX/kaxxxx-xxx@online.de  
Password: Das von GMX zugewiesene Passwort.  
Verify Password: Wiederholen Sie das Passwort

6. Das Feld „Service Name“ lassen Sie leer.


7. Lassen Sie den Punkt „Use these DNS Servers“ ausgeschaltet, denn die DNS Server Adressen werden dem Router bei der Einwahl vom Provider zugewiesen.
8. Klicken Sie auf den Knopf „Advanced“.
9. Entfernen Sie den Haken bei „Use the Default MTU“.
10. Tragen Sie bei „MTU“ den Wert: 1492 ein.
11. Den „WAN Port Speed“ belassen Sie auf Auto.
12. Lassen Sie „Respond to WAN Ping“ ausgeschaltet wenn Sie nicht möchten, dass der Router vom Internet aus angepingt werden kann.
13. Das „MAC Cloning Enabled“ lassen Sie bitte ausgeschaltet.
14. Schieben Sie das Fenster ganz nach oben und klicken Sie auf „Save Settings“ um die Eingaben abzuspeichern.



15. Klicken Sie auf „Reboot the Device“ um die Eingaben zu übernehmen.



16. Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf „OK“.



17. Der DGL-4300 wird nun neu gestartet, dies dauert etwa 10 Sekunden.  
**Damit ist die Konfiguration des Internetzuganges abgeschlossen.**

D-Link Gaming Router : Rebooting - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück Suchen Favoriten Medien H

Adresse <http://192.168.0.1/Reboot.html>

Links [192.168.0.1](#) [192.168.1.1](#) [192.168.0.50](#) [Magic](#) [Speed tests](#) [DI-304\\_155](#) [DI-304\\_156](#) [192.168.0.12](#) [192.168.0.13](#) [ini's DI-604](#) [DSL-G664T](#)

**GAMERLOUNGE**  
NETWORKING EVOLVED

**D-Link**

**REBOOTING...**

Please wait 10 seconds.


If you changed the IP address of the router  
you will need to change the IP address in your  
browser before accessing the configuration Web site again.

Copyright © 2004-2005 D-Link Systems, Inc.

Fertig Internet



18. Loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein. Unter „Status“ – „Device Info“ können Sie bei „WAN“ erkennen, ob der DGL-4300 online ist.



**19. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Menüpunkt „Connection Mode“ nicht auf „Always on“ geschaltet werden, da sonst der Router immer online bleibt !**

Wählen Sie stattdessen „On Demand“ aus, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients.

Geben Sie die „Maximum Idle Time“ an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.