

Anleitung zur Einrichtung eines Sunrise Zugangs

Die folgenden Bilder können je nach Gerätetyp variieren

Beachten Sie bitte die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt. Wählen Sie als „Benutzernamen“ admin aus und lassen das „Kennwort“ Feld leer und klicken Sie auf „OK“.

Adresse  <http://192.168.0.1/>    



The screenshot shows a dialog box titled "Verbindung zu 192.168.0.1 herstellen" with a key icon. It contains the following fields and options:

- Device ID: DI-604
- Benutzername: A dropdown menu with "admin" selected.
- Kennwort: An empty text input field.
- Kennwort speichern
- Buttons: OK and Abbrechen.



3. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie in der linken Menüleiste „WAN“ aus.

The screenshot shows the configuration interface for a D-Link DI-604 Ethernet Broadband Router. The left sidebar contains navigation buttons for Wizard, WAN (highlighted in yellow), LAN, and DHCP. The main content area is titled 'WAN Settings' and includes instructions to select an option for connecting to an ISP. Four radio buttons are present: Dynamic IP Address, Static IP Address, PPPoE (selected), and Others. Below this is the 'PPP over Ethernet' section with radio buttons for Dynamic PPPoE (selected) and Static PPPoE. The form includes fields for User Name (Benutzername@adslpls.ch), Password, Retype Password, Service Name (optional), IP Address (0.0.0.0), Primary DNS Address (0.0.0.0), Secondary DNS Address (0.0.0.0), Maximum Idle Time (5 Minutes), and MTU (1492). At the bottom, there are radio buttons for Connect mode select: Always-on, Manual, and Connect-on-demand (selected). Three buttons at the bottom right are Apply (with a green checkmark), Cancel (with an orange X), and Help (with a red plus sign).

4. Bei „WAN Mode“ wählen Sie „PPPoE“ aus.

5. Tragen Sie bei „Username“ und „Password“ Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein:

Username: Benutzername@adslpls.ch
Password: Das von Sunrise zugewiesene Passwort.
Retype Password: Wiederholen Sie das Passwort

6. Das Feld „Service Name“ lassen Sie leer.

7. Tragen Sie bei „MTU“ den vom Provider vorgegebenen Wert: 1492 ein.

8. Drücken Sie nun auf Apply (Der Router startet neu)

9. Unter dem Reiter „Status“ in der oberen Menüführung sollte sich das Gerät, wenn Sie auf Connect klicken, mit dem Provider verbinden.

D-Link
Building Networks for People

DI-604
Ethernet Broadband Router

Home Advanced Tools **Status** Help

Device Information

Firmware Version : V3.13b05, Fri, Oct 21 2005

LAN

MAC Address 00-0D-88-E7-56-95
IP Address 192.168.0.22
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled

WAN

MAC Address 00-0D-88-E7-56-94
Connection PPPoE Connected
Connect Disconnect
IP Address 172.182.178.150
Connection Time 00:02:26
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 172.182.178.150
Domain Name Server 205.188.146.145

Device Time : Wed Oct 19 02:05:28 2005

Help

10. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, darf der Menüpunkt „Connection Mode“ nicht auf „Always on“ geschaltet werden, da sonst der Router immer online bleibt !

Wählen Sie stattdessen „On Demand“ aus, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients / automatischer Updates. Geben Sie die „Maximum Idle Time“ an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die Internetverbindung trennt.