

Anleitung zur Einrichtung des DIR-X1560 für einen Telekom Internetzugang mit Glasfasermodem 2


1. Verbinden Sie das Glasfasermodem 2 mit einem **Cat.5e** oder höherem **Netzwerkkabel** mit dem gelben Internet-Port des DIR-X1560.

Verbinden Sie den PC via LAN oder WLAN mit dem DIR-X1560.
Die Lan- bzw. WLAN-Verbindung wird eine IP-Adresse vom DHCP-Server des DIR-X1560 beziehen, der PC wird aber noch keinen Internetzugang haben.

2. Starten Sie einen Webbrowser und rufen die Adresse <http://192.168.0.1> auf. Alternativ <http://dlinkrouter.local>

Wählen Sie als **Sprache** Deutsch aus.

Ist der DIR-X1560 noch unkonfiguriert oder Sie haben ihn auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, ist das **Admin-Kennwort = password**
Andernfalls geben Sie Ihr konfiguriertes Admin-Kennwort ein.
Klicken Sie dann auf **Anmelden**.



3. Wurde der DIR-X1560 noch nicht konfiguriert, erscheint nun der Setup-Assistent. Der muss durchgegangen werden.
Klicken Sie auf **Stimme zu**.

Haben Sie den DIR-X1560 bereits konfiguriert, dann weiter auf [Seite 5 Schritt 12](#).




4. Klicken Sie auf **Weiter**.



5. Der DIR-X1560 versucht den Internetverbindungstyp zu erkennen.
Da es sich um eine PPPoE-Verbindung mit VLAN-ID handelt, schlägt dies leider fehl.

Lassen Sie den Internetverbindungstyp auf **DHCP-Verbindung** und klicken auf **Weiter**.



6. Konfigurieren Sie das WLAN Ihres DIR-X1560.
Der **Wi-Fi Netzwerkname** ist die SSID.
Das **Wi-Fi Kennwort** ist das WPA2-PSK Kennwort.

Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Wi-Fi-Einstellungen

Internet — DIR-X1560 — Wi-Fi Client

Sie müssen zum Einrichten Ihres Wi-Fi-Netzwerks dem Netzwerk einen Namen (SSID) geben und ein Kennwort einrichten.

Wi-Fi Netzwerkname: meinWLAN

Wi-Fi-Kennwort: 1234567890ABC

Zurück Weiter

7. Vergeben Sie der Konfigurationsoberfläche Ihres DIR-X1560 ein neues, eigenes **Admin-Kennwort** und klicken auf **Weiter**.

Admin-Kennwort Für Das Gerät

Internet — DIR-X1560 — Wi-Fi Client

Standardmäßig ist für den Zugriff des Administrators auf das webbasierte Konfigurationshilfsprogramm Ihres neuen Geräts von D-Link kein Kennwort konfiguriert. Erstellen Sie bitte unten Ihr neues Kennwort, um Ihr neues Gerät zu sichern.

Admin-Kennwort für das Gerät: meinpassword123

Zurück Weiter

8. Klicken Sie auf **Weiter**.

Zeitzone



Internet DIR-X1560 Wi-Fi Client

Einige wichtige Funktionen benötigen die Einstellung der korrekten Zeitzone. Wählen Sie Ihre Zeitzone aus dem Dropdown-Menü.

Zeitzone:

[Zurück](#) [Weiter](#)

9. Klicken Sie auf **Weiter**.

Automatische Installation Von Updates



Lassen Sie zu, dass sich Ihr Gerät automatisch aktualisiert. So gehen Sie sicher, immer von den neuesten Funktionen und Verbesserungen zu profitieren.

Mein Gerät automatisch auf dem neuesten Stand halten.

Ich möchte die Geräte-Updates selbst verwalten.

[Zurück](#) [Weiter](#)

10. Sie erhalten eine Übersicht zu den vorgenommenen Einstellungen. Klicken Sie auf **Weiter**.

Übersicht

Internet DIR-X1560 Wi-Fi Client

Unten finden Sie eine Übersicht über Ihre Wi-Fi-Sicherheit und die Geräte-Kennworteinstellungen. Notieren Sie sich bitte Ihre Einstellungen und klicken Sie auf "Next" (Weiter).

Verbindungstyp:	Dynamische IP-Adresse (DHCP)
Wi-Fi Netzwerkname:	meinWLAN
Wi-Fi-Kennwort:	1234567890ABC
Admin-Kennwort für das Gerät:	meinpasswort123

Zurück Weiter

11. Der DIR-X1560 übernimmt die Einstellungen... Klicken Sie dann auf **OK**.



12. Geben Sie Ihr konfiguriertes **Admin-Kennwort** ein und klicken auf **Anmelden**.

Admin-Kennwort:

.....

Anmelden

13. Wählen Sie oben das Menü **Einstellungen** und dann **Internet** aus.



14. Als **Meine Internetverbindung ist** wählen Sie **PPPoE** aus.

Wichtig: Sie haben ein Schreiben mit Zugangsdaten von der Telekom erhalten. Nehmen Sie dieses zu Hand.

Bei Benutzername muss die Kombination aus der **Anschlusskennung** der **Zugangsnummer** dem **Mitbenutzernummer** 0001 mit anschließendem **@t-online.de** eingetragen werden.


AnschlusskennungZugangsnummer0001@t-online.de

Beispiel: **1234567890121234567890120001@t-online.de**

Bei **Kenntwort** tragen Sie das **Persönliche Kenntwort** ein, das ebenfalls auf dem Schreiben abzulesen ist.

Klicken Sie dann auf **Speichern**.

Die Einstellungen werden übernommen, klicken Sie dann auf **OK**.



15. Wieder zurück in diesem Einstellungs Menü klicken Sie auf **VLAN**.

Einstellungen>>Internet>>IPv4 **VLAN** IPv6 Speichern

Meine Internetverbindung ist: PPPoE

Benutzername: 123456789012123456789012000

Kennwort: Passwort

Wiederverbindungsmodus: Immer aktiv

16. **Aktivieren** Sie das **Tripple-Play**.

Bei **Internet VLAN aktivieren** Sie das **VLAN TAG**.

Bei **Internet VLAN Kennung** tragen Sie die Zahl **7** ein.

Klicken Sie auf **Speichern**.

Einstellungen>>Internet>>VLAN IPv6 IPv4 **Speichern**

Triple-Play

Status: Aktiviert

Internet VLAN

VLAN TAG: Aktiviert

Internet VLAN Kennung: 7

Priorität Kennung: 0

17. Nachdem der DIR-X1560 nun auch diese Einstellungen übernommen hat, ist er mit dem Internet verbunden.

Die Internet-LED (Weltkugel) des DIR-X1560 wird von orange auf weiß wechseln.

Im Menü **Startseite** des DIR-X1560 ist ebenfalls die Internetverbindung zu erkennen und auch die von der Telekom zugewiesenen IP-Adressen.



Mit dem Internet verbunden

Klicken Sie auf ein Element in dem Diagramm, um nähere Informationen anzuzeigen.



Internet

		IPv4 / IPv6	
Kabelstatus:	Verbunden	MAC-Adresse:	BC:0F:9A:66:42:CC
Verbindungstyp:	Dynamische IP (PPPoE)	IP-Adresse:	87.169.253.16
Netzwerkstatus:	Verbunden	Subnetzmaske:	255.255.255.255
Verbindungsbetriebszeit:	0 Tag 0 Stunde 0 Min. 20 Sek	Router:	62.155.246.117
		Primärer DNS Server:	217.237.148.22
		Sekundärer DNS Server:	217.237.150.51