

## Einrichtung der Sipgate Zugangsdaten im DVG-G1402S

Vorraussetzung für diese Anleitung ist ein ordnungsgemäß eingerichteter Internetzugang. Und ein vorhandener Sipgate Account.

### So gelangen Sie zu Ihren Sipgate Zugangsdaten:

Zuerst starten Sie bitte Ihren Internet Explorer und begeben Sie sich auf die Sipgate Homepage ([www.sipgate.de](http://www.sipgate.de))  
Loggen Sie sich bitte mit Ihren Benutzerdaten ein.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://www.sipgate.de/user/index.php`. The page features the Sipgate logo and a navigation menu with items like 'Start', 'Einführung', 'Erste Schritte', 'Rufnummern', 'Tarife', 'VoIP-Hardware', 'Anmeldung', and 'Hilfe-Center'. The main content area is titled 'Ihr kostenloser Internet-Telefonanschluss.' and includes a list of benefits: 'weltweit gratis telefonieren', 'eigene Rufnummer', 'auch ohne PC nutzbar', 'keine Grundgebühr', and 'keine Vertragsbindung'. There is a 'Jetzt gratis anmelden!' button and a link to 'Alle Infos Was ist VoIP?'. On the right, there are three tariff options: 'sipgate basic' (kostenloser Internet-Telefonanschluss), 'sipgate plus' (Fax, 3 Durchwahlen, 1 c/min ins D-Festnetz), and 'Tarifoption flat' (D-Festnetz und 14 EU-Länder gratis). At the bottom, there are three promotional boxes: 'Wunschrufnummer' (aus Ihrem Ortsnetz, 1000 Orte verfügbar, kostenlos), 'Internet-Telefonie ohne PC...' (Hörer abheben, wählen, lostelefonieren - mit VoIP Hardware von sipgate...), and '...oder gratis sipgate X-Lite' (Jetzt anmelden, gratis Software runterladen und sofort los-telefonieren!). The browser's status bar at the bottom shows 'Fertig' and 'Internet'.

Die Zugangsdaten werden im späteren Verlauf dieser Anleitung benötigt. Halten Sie daher den Browser geöffnet.

Wenn Sie sich Erfolgreich eingeloggt haben sollten Sie folgendes Menüfenster erhalten.

Rechts oben unter Ihrem Benutzernamen (User Name) drücken Sie bitte den Knopf Einstellungen.  
Nun Sollten Sie folgendes Fenster sehen:

## VoIP Konfiguration im DVG-G1402S

Begeben Sie sich bitte auf die Konfigurationsoberfläche des DVG-G1402S. Gehen Sie auf den Menüpunkt „VoIP“. Im nachfolgenden Menü wählen Sie bitte „Server Configuration“ aus.



**D-Link**  
Building Networks for People

**DVG-G1402S**  
Wireless VoIP Router

Home Advanced Tools Status Help

Wizard  
Wireless  
WAN  
LAN  
**VoIP**  
DHCP  
Proxy DNS

**SIP Server**

Server FQDN: Enabled

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Domain Name: sipgate.de

Port: 5060

Secondary Server FQDN: Disabled

Secondary IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Secondary Domain Name:

Secondary Port: 5060

Outbound Proxy State: Disabled

Outbound Proxy Sever FQDN: Disabled

Outbound Proxy IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Setzen Sie bitte den Status unter „Server FQDN“ auf „enabled“.  
Tragen Sie nun unter „Domain Name“ den SIP Server ein „sipgate.de“

Belassen Sie alle weiteren Punkte im Auslieferungszustand.

Klicken Sie, um Ihre vorgenommenen Einstellungen zu Speichern, auf „Apply“ (Unten Rechts).



Gehen Sie bitte nun auf in das Menü „Tools“

The screenshot shows the web interface of a D-Link DVG-G1402S Wireless VoIP Router. The top navigation bar includes 'Home', 'Advanced', 'Tools' (highlighted in yellow), 'Status', and 'Help'. On the left sidebar, there are buttons for 'Admin', 'System', 'Firmware', 'SNMP', 'Time', and 'Reboot'. The main content area is titled 'Administrator Settings' and contains three sections: 'Web Management' with a 'Web Port Number' field set to '80'; 'WAN Access Control' with 'Access WEB from WAN' set to 'Disabled'; and 'Administrator (The Login Name is " user ")' with an 'Old Password' field. Each section has 'Apply', 'Cancel', and 'Help' buttons.

Dort Klicken Sie bitte auf den Knopf „Reboot“, es erscheint folgendes Fenster:

The screenshot shows the 'Restart Device' dialog box in the router's web interface. The 'Tools' menu item is still highlighted in the top navigation bar. The main content area displays 'Restart Device' and 'Reboot the DVG-G1402S' with a 'Reboot' button. A 'Help' button is located on the right side of the dialog. The 'Reboot' button in the left sidebar is highlighted in yellow.

Betätigen Sie in diesem Menü den Knopf „Reboot“.





Wenn Ihr DVG-G1402S den Reboot durchgeführt hat begeben Sie sich bitte wieder auf dessen Konfigurationsoberfläche.  
Nun gehen Sie bitte in das „User Agent“ Menü welches Sie als Untermenü im „VoIP“ Menü finden.

The screenshot shows the configuration interface for a D-Link DVG-G1402S Wireless VoIP Router. The page has a blue header with the D-Link logo and the model name. A navigation bar at the top includes 'Home', 'Advanced', 'Tools', 'Status', and 'Help'. On the left side, there is a vertical menu with buttons for 'Wizard', 'Wireless', 'WAN', 'LAN', 'VoIP' (highlighted in yellow), 'DHCP', and 'Proxy DNS'. The main content area is titled 'User Agent' and contains several configuration fields: 'Same Phone Number' (set to 'Disabled'), 'Index' (set to '1'), 'Phone Number' (text input with 'SIP-ID'), 'Display Name' (text input with 'SIP-ID'), 'User Agent Port' (text input with '5060'), 'Authentication Username' (text input with 'SIP-ID'), 'Password' (password input with dots), and 'Retype Password' (password input with dots). Below these fields are four icons: a left arrow (Back), a green checkmark (Apply), an orange 'X' (Cancel), and a red plus sign (Help). At the bottom, there is a 'Query Registration State' section with three buttons: 'Query', 'Register', and 'Unregister'.

Hier Tragen Sie bitte in die Felder: „Phone Number“, „Display Name“ und „Authentication Username“ Ihre „SIP-ID“ ein.

Unter „Password“ und „Retype Password“ tragen Sie bitte das „SIP-Passwort“ ein.

Diese Informationen entnehmen Sie den Sipgate Daten.

Führen Sie nach dem Eintragen der Daten erneut einen Reboot wie vorher beschrieben durch.

Ihr DVG-G1402S ist nun eingerichtet und VoIP betriebsbereit.

