

## Quick Guide for Installing D-Link DFM-560EL External Modem Drivers

### The CD includes below:

1. \ Manual \: Modem manual.
2. \: Modem drivers for Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP
3. Run SV\Picshell to install SuperVoice or other software.

**Note:** The detailed manual has been put into PDF file in the CD, please run Acrobat Reader 4.0 to read it.

## Quick software installation

### Windows 95 B (OSR2)

1. Please insert the driver CD supplied when you see the message of **D-Link DFM-560EL External Modem**, then click **Next** to search for the driver.
2. Click **Other Locations...** to install from the installation disk.
3. Select the location of **G:** and click **OK** to continue. (G is the letter of CD-ROM drive).
4. Click **Finish** to end this installation procedure.
5. When you see the message of **Wave Device for Voice Modem**, then click **Next** to search the driver.
6. Click **Other Locations...** to install from the installation disk.
7. Select the location of **G:** and click **OK** to continue. (G is the letter of CD-ROM drive).
8. Click **Finish** to end this installation procedure.

### Windows 98

1. Please insert the driver CD supplied when you see the message of **D-Link DFM-560EL External Modem**, then click **Next** to search for the driver.
2. Select the **Search for the best driver for your device. [Recommended]** and click **Next** to continue.
3. Select the **CD-ROM drive** and click **Next** to start the search.
4. Click **Next** to start the installation.
5. Click **Finish** to end this installation procedure.
6. When you see the message of **Wave Device for Voice Modem**, then click **Next** to search the driver.
7. Select the **Search for the best driver for your device. [Recommended]**

- and click **Next** to continue.
8. Select the **CD-ROM drive** and click **Next** to start the search.
9. Click **Next** to start the installation.
10. Click **Finish** to end this procedure.

### Windows ME

1. Please insert the driver CD supplied when you see the message of **D-Link DFM-560EL External Modem** appearing., select **Specify the location of the driver [Advanced]** then click **Next** to search for the driver.
2. Select the **Search for the best driver for your device. [Recommended]**, **Specify a location** and type in **H:\** (H is the letter of the CD-ROM drive), then click **Next** to continue.
3. Click **Next** to start the installation.
4. Click **Finish** to end this installation procedure.
5. When you see the message of **Wave Device for Voice Modem**, select **Specify the location of the driver [Advanced]** then click **Next** to install the wave device.
6. Select the **Search for the best driver for your device. [Recommended]**, **Specify a location** and type in **H:\** (H is the letter of the CD-ROM drive), then click **Next** to continue.
7. Click **Next** to start the installation.
8. Click **Finish** to end this procedure.

### Windows NT4.0

1. Please go to **Start>My Computer\ Control Panel**, then double-click on **Modems** icon to install a new modem.
2. Select **Don't detect my modem; I will select it from a list**, then click **Next** to continue.
3. Click **Have Disk..** to install from the installation disk.
4. Select the location of **H:** and click **OK** to continue. (H is the letter of CD-ROM driver).
5. Select **D-Link DFM-560EL External Modem** form the list of Models, then click **Next** to continue.
6. Select **Selected ports** and then **select COM port** that selected before, Click **Next** to start installing the selected modem.
7. Click **Finish** to complete the installation.
8. Click **Close** to end this procedure as you see the **D-Link DFM- 560EL External Modem NOTE: If Remote Access Service (RAS)** is installed on your computer, Windows NT will ask you to reconfigure Dial-Up Networking for the new Modem.
9. Move your cursor as following sequence **Start\Settings\Control Panel**

and click **Control Panel**. Then double-click on **Network** icon to configure the **Dial-Up Networking**.

10. Click on the **Services** tab and select **Remote Access Service**, then click **Properties**, If you can't see **Remote Access Service** on the **Add** to install **Remote Access Service**.
11. Click on the **Add** button to add modem. If there is any modem in the list, please click **Remote** first.
12. Select **D-Link DFM- 560EL External Modem**, then click **OK** to confirm the settings.
13. Click **Configure..** to configure port usage.
14. Select **Dial out only** for port Usage and click **OK** confirm the settings.
15. Click **Network..** to configure the network.
16. Select **TCP/IP** click **OK** to confirm the settings.
17. Click **Continue** to complete the setup.
18. Click **Yes** restart Windows NT
19. After restarting your computer, please double-click on the **My Computer** icon on the desktop and double-click on the **Dial-Up Networking** icon.
20. If your phonebook is empty, please click **OK** to add an entry.
21. You may use the name provided or enter a different one, then click **Next**.
22. Select **The non-Windows NT server I am calling..** then click **Next**.
23. Enter the phone number of your local ISP and click **Next**.
24. Select **Point-to-Point Protocol (PPP)** and click **Next**.
25. Consult with your local ISP for the choice and click **Next**.
26. Enter your IP address if you have a fixed one or leave the value: **0.0.0.0**, then click **Next**.
27. Enter the IP addresses of a **DNS** and\ or **WINS** server for your local ISP or set **0.0.0.0** if you are not sure. Then click **Next**.
28. Click **Finish**.
29. Click on the **More** buttons and select **Edit entry and modem properties**.
30. Select **D-Link DFM- 560EL External Modem** from Dial using list and click on the **Configure** button.
31. Enable all the **Hardware Features** and select **115200** form **Initial speed(bps)** list, then click **OK**.
32. Click on the **Server** tab and enable three options of **TCP\ IP** , **Enable software compression** and **Enable PPP LCP extensions**.
33. Click on the **Security** tab and enable the option: **Accept any authentication including clear text**. then click **OK**.
34. Click **Dial** to connect to.
35. Enter **User name and Password** and click **OK**, and the modem will dial out to your ISP and get a connection.

### Windows 2000

1. Windows will detect the modem automatic, please insert the driver CD supplied and click **Next**.
2. Select **Search for a suitable driver for my device [recommended]**, then click **Next**.
3. Select **CD-ROM drives**, then click **Next**.
4. Windows will found a driver for this device, then click **Next**.
5. Click **Yes** to continue.
6. Click **Finish** to end this procedure.

### Windows XP

1. Please insert the driver CD supplied when you see the message of **D-Link DFM-560EL External Modem**, Select the **Install from a list or specific location [Advanced]** then click **Next** to search for the driver.
2. Select **Include this location in the search:** and type in **H:\** (H is the letter of the CD-ROM drive) or use **Browse**, then click **Next** to continue.
3. Click **Continue Anyway** to continue.
4. Click **Finish** to end this procedure.

### Diagnostics

#### Windows 98/ME

1. Please go to **Start\ Settings\ Control Panel** and double-click on the **Modems** icon.
2. To test the modem by clicking on the **Diagnostics** tab. Then select the **COM Port** where Topic Modem is setting and click on the **More Info...** button to start the test.
3. If your modem is responding to AT commands and functioning correctly, it means that your modem is working properly. Click **OK** to end this procedure.

#### Windows 2000

1. Move your cursor as following sequence **Start\ Settings\ Control Panel** and click **Control Panel**. Then double-click on the **Phone and Modem Options** icon.
2. Click **Modems** tab, then select **D-Link DFM-560EL External Modem** and click **Properties**.
3. Click **Diagnostics** tab, then click **Query Modem**.

4. If your modem is responding to AT commands and functioning correctly, it means that your modem is working properly. Click **OK**.

### **Windows XP**

1. Move your cursor as following sequence **Start\ Control Panel**. Click on the **System** icon.
2. Click **Hardware** tab and select the modem, then click **Device Manager**.
3. Click **Modems** tab and select the modem. Then double-click on the **D-Link DFM-560EL External Modem**.
4. Click **Diagnostics** tab, then click **Query Modem**.
5. If your modem is responding to AT commands and functioning correctly, it means that your modem is working properly. Click **OK**.

### **Uninstalling**

#### **Windows 98/ME**

1. Please go to **Start\ Settings\ Control Panel** and double-click on the **modems** icon.
2. Select **D-Link DFM-560EL External Modem**, then click **Remove**.
3. Click **Close**.

#### **Windows NT4.0**

1. Please go to **Start\ My Computer\ Control Panel**, then double-click on **Modems** icon to install a new modem.
2. Select **D-Link DFM-560EL External Modem**, then click **Remove**.
3. Click **Yes**.
4. Click **Close**.

#### **Windows 2000**

1. Move your cursor as following sequence **Start\ Settings\ Control Panel**. Then double-click on the **Add\ Remove Hardware** icon.
2. Click **Next**.
3. Select **Uninstall\ Unplug a device**, then click **Next**.
4. Select **Uninstall a device** and click **Next** to continue
5. Select **D-Link DFM-560EL External Modem**, then click **Next** to continue.
6. Select **YES, I want to uninstall this device**, then click **Next** to continue.

7. Click **Finish** to end this procedure.

### **Windows XP**

1. Move your cursor as following sequence **Start\ Control Panel**. Click on the **System** icon.
2. Click **Hardware** tab and select the modem, then click **Device Manager**.
3. Click **Modems** tab and select the modem. Then double-click on the **D-Link DFM-560EL External Modem**.
4. Click **Driver** tab, then click **Uninstall**.
5. Click **OK** to end this procedure.

## Kurzanleitung für die Installation der Treiber für das D-Link DFM-560EL Modem

Die CD-ROM enthält die folgenden Komponenten:

1. \Manual: Modemhandbuch
2. \: Modem-Treiber für Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP
3. Führen Sie die Datei „SVpicshell.exe“ aus, um SuperVoice oder andere Software zu installieren.

**Hinweis:** Das ausführliche Handbuch liegt auf der CD-ROM im PDF-Format vor; Sie können es mit Acrobat Reader 4.0 anzeigen.

## Kurzanleitung zur Installation der Software

### Windows 95 B (OSR2)

1. Legen Sie die beiliegende Treiber-CD ein, sobald die entsprechende Meldung des **D-Link DFM-560EL External Modem** erscheint, und klicken Sie auf **Weiter**, um den Treiber zu suchen.
2. Klicken Sie auf **Anderer Ort...**, wenn Sie die Installationsdiskette verwenden.
3. Wählen Sie das Laufwerk **G:** aus. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren. (G steht für die Laufwerksbezeichnung des CD-ROM-Laufwerks).
4. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Installationsvorgang abzuschließen.
5. Bei Erscheinen der Meldung **Wave Device for Voice Modem** klicken Sie auf **Weiter**, um den Treiber zu suchen.
6. Klicken Sie auf **Anderer Ort...**, wenn Sie die Installationsdiskette verwenden.
7. Wählen Sie das Laufwerk **G:** aus. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren. (G steht für die Laufwerksbezeichnung des CD-ROM-Laufwerks).
8. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Installationsvorgang abzuschließen.

### Windows 98

1. Wenn die Meldung **D-Link DFM-560EL Externes Modem** angezeigt wird, legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das Laufwerk ein. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**, um nach dem Treiber zu suchen.
2. Wählen Sie **Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen**

3. **(Empfohlen)**. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk aus, und klicken Sie auf **Weiter**, um die Suche zu starten.
4. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation zu starten.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.
6. Wenn Sie die Nachricht **Wave Device for Voice Modem** sehen, klicken Sie auf **Weiter**, um den passenden Treiber zu suchen.
7. Wählen Sie **Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen** **(Empfohlen)**. Klicken Sie auf **Weiter**.
8. Wählen Sie das **CD-ROM-Laufwerk** aus, und klicken Sie auf **Weiter**, um die Suche zu starten.
9. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation zu starten.
10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Vorgang zu beenden.

### Windows ME

9. Wenn die Meldung **D-Link DFM-560EL Externes Modem** angezeigt wird, legen Sie die beiliegende CD-ROM in das Laufwerk ein. Wählen Sie die Option **Position des Treibers angeben (erweitert)**. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**, um nach dem Treiber zu suchen.
10. Wählen Sie **Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen** **(Empfohlen)**. **Geben Sie eine Position an**, z.B. X:\ (X steht für den CD-Laufwerksbuchstaben), und klicken Sie auf **Weiter**.
11. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation zu starten.
12. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.
13. Wenn Sie die Nachricht **Wave Device for Voice Modem** sehen, wählen Sie **Position des Treibers angeben (erweitert)** und klicken auf **Weiter**.
14. Wählen Sie **Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen** **(Empfohlen)**. **Geben Sie eine Position an**, z.B. X:\ (X steht für den CD-Laufwerksbuchstaben), und klicken Sie auf **Weiter**.
15. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation zu starten.
16. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Vorgang zu beenden.

### Windows NT 4.0

1. Klicken Sie auf **Start > Mein Computer\Einstellung\Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Modems**, um die Installation zu starten.
2. Schalten Sie die **automatische Modemerkenennung** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Um von der Installationsdiskette zu installieren, klicken Sie auf die Schaltfläche **Diskette**.
4. Geben Sie eine Position an, z.B. X:\. Klicken Sie auf **OK**, um die

- Installation fortzusetzen. (X steht für den CD-Laufwerksbuchstaben).
5. Wählen Sie **D-Link DFM-560EL External Modem** aus der Liste, und klicken Sie auf **Weiter**.
  6. Klicken Sie auf **Anschluss wählen**, und geben Sie den entsprechenden Anschluss an. Klicken Sie auf **Weiter**.
  7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Installationsvorgang abzuschließen.
  8. Wenn Sie die folgende **D-Link DFM-560 EL Meldung** sehen, klicken Sie auf **Beenden**, um den Installationsvorgang abzuschließen: Wenn Sie auf Ihrem Computer den Dienst **Remote Access Service (RAS)** installiert haben, müssen Sie den DFÜ-Netzwerkdienst rekonfigurieren.
  9. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie auf **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**, um den **DFÜ-Netzwerkdienst** zu konfigurieren.
  10. Wenn Sie **Remote Access Service** nicht sehen, klicken Sie auf **Eigenschaften**, und wählen Sie in der **Registerkarte Remote Access Service Hinzufügen**, um **RAS** zu installieren.
  11. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein Modem auszuwählen. Wenn Ihnen eine Liste mit Modems angezeigt wird, klicken Sie zuerst auf **Remote**.
  12. Wählen Sie **D-Link DFM-560EL External Modem**, und klicken Sie auf **OK**.
  13. Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um den Anschluss einzurichten.
  14. Wählen Sie **Nur ausgehende Anrufe**, und klicken Sie auf **OK**.
  15. Klicken Sie auf **Netzwerk**, um das Netzwerk einzurichten.
  16. Wählen Sie **TCP/IP**, und klicken Sie auf **OK**.
  17. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Installationsvorgang abzuschließen.
  18. Klicken Sie **Ja**, um Windows NT neu zu starten.
  19. Doppelklicken Sie nach dem Neustart auf das Symbol **Arbeitsplatz** auf dem Desktop. Doppelklicken Sie dann auf **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**.
  20. Sollte Ihr Telefonbuch leer sein, klicken Sie auf **OK**, um einen Eintrag hinzuzufügen.
  21. Sie können den vom System vorgeschlagenen Namen annehmen oder einen eigenen eingeben. Klicken Sie auf **Weiter**.
  22. Wählen Sie **Nicht Windows NT-Server anrufen** und klicken Sie auf **Weiter**.
  23. Geben Sie die Telefonnummer Ihres Service-Providers ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
  24. Wählen Sie das **Point-to-Point-Protocol (PPP)** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
  25. Wenden Sie sich an den Internet-Service-Provider Ihrer Wahl. Klicken

- Sie auf **Weiter**.
26. Sofern Sie über eine feste IP-Adresse verfügen, geben Sie diese ein. Andernfalls geben Sie Folgendes ein: 0.0.0.0. Klicken Sie auf **Weiter**.
  27. Geben Sie die IP-Adresse des **DNS-** und/oder **WINS-**Servers Ihres Service-Providers ein. Sollten Sie nicht über die Daten verfügen, geben Sie **0.0.0.0** ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.
  28. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
  29. Klicken Sie auf **Erweitert**, und wählen Sie **Modemeinstellungen**.
  30. Wählen Sie **D-Link DFM-560EL External Modem** aus der Liste, und klicken Sie **Konfigurieren**.
  31. Aktivieren Sie die **Hardware-Eigenschaften**, und wählen Sie **115200 (Bit)** aus der Liste der **Übertragungsraten**. Klicken Sie **OK**.
  32. Klicken Sie auf die Registerkarte **Server**, und aktivieren Sie die Optionen **TCP/IP, Datenkompression und PPP LCP Protokollerweiterungen**.
  33. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**, und aktivieren Sie die Option **Beliebige Echtheitsbestätigung (einschl. unverschlüsselte) annehmen**. Klicken Sie auf **OK**.
  34. Klicken Sie auf **Wählen**, um eine Verbindung herzustellen.
  35. Geben Sie **Benutzernamen** und **Kennwort** ein, und klicken Sie auf **OK**. Das Modem baut daraufhin eine Verbindung mit Ihrem Service-Provider auf.

### Windows 2000

1. Windows erkennt das Modem automatisch. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
2. Wählen Sie **Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)**, und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie das **CD-ROM-Laufwerk** an und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Windows ermittelt einen Treiber für das Gerät. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Klicken Sie auf **Ja**, um die Installation fortzusetzen.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Vorgang zu beenden.

### Windows XP

1. Wenn die Meldung **D-Link DFM-560EL Externes Modem** erscheint, legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das Laufwerk ein. Wählen Sie die Option **Aus Liste auswählen (erweitert)**. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**, um nach dem Treiber zu suchen.
2. Wählen Sie **Diesen Standort in die Suche einschließen**. Geben Sie eine Position an, z.B. **X:\** (X steht für den CD-Laufwerksbuchstaben),

oder wählen Sie die Option **Durchsuchen**. Klicken Sie auf **Weiter**.

3. Klicken Sie auf **Trotzdem fortfahren**.
4. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Vorgang zu beenden.

## Diagnose

### Windows 98/ME

1. Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Modems**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Diagnose**, um das Modem zu testen. Wählen Sie anschließend den **COM-Anschluss**, an den das Modem angeschlossen ist, und klicken Sie auf **Details**, um den Test zu starten.
3. Wenn das Modem auf AT-Befehle reagiert und korrekt funktioniert, bedeutet dies, dass der Test erfolgreich war. Klicken Sie auf **OK**, um diesen Vorgang zu beenden.

### Windows 2000

1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Telefon- und Modemoptionen**.
2. Klicken Sie auf **Modems**, und wählen Sie den Eintrag **D-Link DFM-560EL External Modem**. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Diagnose** und anschließend auf **Modem abfragen**.
4. Wenn das Modem auf AT-Befehle reagiert und korrekt funktioniert, bedeutet dies, dass der Test erfolgreich war. Klicken Sie auf **OK**.

### Windows XP

1. Wählen Sie **Start > Systemeigenschaften**. Doppelklicken Sie auf das Symbol **System**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Hardware**, wählen Sie das Modem aus, und klicken Sie dann auf **Geräte-Manager**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Modem**, und wählen Sie das Modem aus. Doppelklicken Sie dann auf den Eintrag **D-Link DFM-560EL External Modem**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Diagnose** und anschließend auf **Modem abfragen**.
5. Wenn das Modem auf AT-Befehle reagiert und korrekt funktioniert, bedeutet dies, dass der Test erfolgreich war. Klicken Sie auf **OK**.

## Deinstallieren

### Windows 98/ME

1. Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Modems**.
2. Wählen Sie **D-Link DFM-560EL External Modem**, und klicken Sie auf **Entfernen**.
3. Klicken Sie auf **Schließen**.

### Windows NT 4.0

1. Klicken Sie auf **Start>Mein Computer\Einstellung\Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Modems**, um das Modem erneut zu installieren.
2. Wählen Sie **D-Link DFM-560EL External Modem**, und klicken Sie auf **Entfernen**.
3. Klicken Sie auf **Ja**.
4. Klicken Sie auf **Schließen**.

### Windows 2000

1. Klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Hardware**.
2. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie **Gerät deinstallieren bzw. entfernen**, und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie **Gerät deinstallieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie **D-Link DFM-560EL External Modem**, und klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **Weiter**, um mit der Deinstallation fortzufahren.
6. Wählen Sie **JA, dieses Gerät deinstallieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Vorgang zu beenden.

### Windows XP

1. Wählen Sie **Start > Systemeigenschaften**. Doppelklicken Sie auf das Symbol **System**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Hardware**, wählen Sie das Modem aus,

und klicken Sie dann auf **Geräte-Manager**.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Modem**, und wählen Sie das Modem aus. Doppelklicken Sie auf **D-Link DFM-560EL External Modem**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber**, und klicken Sie auf **Deinstallieren**.
5. Klicken Sie auf **OK**, um diesen Vorgang zu beenden.

## Guide d'installation rapide des pilotes pour le modem externe D-Link DFM-560EL

### Le CD inclut les éléments suivants:

1. \ Manuel \: Manuel Modem.
2. \: Pilotes Modem pour Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP
3. Lancer SV\Picshell pour installer SuperVoice ou un autre logiciel.

**Note:** Le manuel détaillé est un fichier PDF disponible sur le CD. Il faut lancer Acrobat Reader 4.0 pour le lire.

## Installation rapide du logiciel

### Windows 95 B (OSR2)

1. Lorsque le message **D-Link DFM-560EL External Modem** apparaît à l'écran, placez le CD pilotes fourni dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur **Suivant** pour rechercher le pilote.
2. Cliquez sur **Autres emplacements...** pour installer le pilote à partir de la disquette d'installation.
3. Choisissez l'emplacement **G:** et cliquez sur **OK** pour continuer. (G est la lettre d'identification du lecteur de CD-ROM).
4. Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.
5. Lorsque le message **Wave Device for Voice Modem** apparaît à l'écran, cliquez sur **Suivant** pour rechercher le pilote.
6. Cliquez sur **Autres emplacements...** pour installer le pilote à partir de la disquette d'installation.
7. Choisissez l'emplacement **G:** et cliquez sur **OK** pour continuer. (G est la lettre d'identification du lecteur de CD-ROM).
8. Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.

### Windows 98

1. Insérer le CD fourni lorsqu'apparaît le message du **modem externe D-Link DFM-560EL**, puis cliquez **Suivant** pour rechercher le pilote.
2. Sélectionner **Rechercher le meilleur pilote pour votre équipement. [Recommandé]** et cliquer **Suivant** pour continuer.
3. Sélectionner le **lecteur CD-ROM** et cliquer **Suivant** pour commencer la recherche.
4. Cliquer **Suivant** pour commencer l'installation.

5. Cliquer **Finir** pour finir l'installation.
6. Quand vous voyez le message **Wave Device for Voice Modem**, cliquer **Suivant** pour rechercher le pilote.
7. Sélectionner **Rechercher le meilleur pilote pour votre équipement. [Recommandé]** et cliquer **Suivant** pour continuer.
8. Sélectionner le **lecteur CD-ROM** et cliquer **Suivant** pour commencer la recherche.
9. Cliquer **Suivant** pour commencer l'installation.
10. Cliquer **Finir** pour finir l'installation.

### Windows ME

1. Insérer le CD fourni lorsqu'apparaît le message du **modem externe D-Link DFM-560EL**, sélectionner **Spécifier un emplacement [Avancé]** puis cliquer **Suivant** pour rechercher le pilote.
2. Sélectionner **Rechercher le meilleur pilote pour votre équipement. [Recommandé]**, **Spécifier un emplacement** et saisir **H:\** ( H est le lecteur de CD-ROM), puis cliquer **Suivant** pour continuer.
3. Cliquer **Suivant** pour commencer l'installation.
4. Cliquer **Finir** pour terminer l'installation.
5. Quand vous voyez le message **Wave Device for Voice Modem**, sélectionner **Spécifier un emplacement [Avancé]** puis cliquer **Suivant** l'équipement.
6. Sélectionner **Rechercher le meilleur pilote pour votre équipement. [Recommandé]**, **Spécifier un emplacement** et saisir **H:\** ( H est le lecteur de CD-ROM), puis cliquer **Suivant** pour continuer.
7. Cliquer **Suivant** pour commencer l'installation.
8. Cliquer **Finir** pour finir l'installation.

### Windows NT4.0

1. Aller dans **Démarrer>Poste de travail \ Panneau de configuration**, puis double-cliquer sur l'icône **Modems** pour installer un nouveau modem.
2. Sélectionner **Ne pas détecter mon modem; je vais le sélectionner dans une liste**, puis cliquer **Suivant** pour continuer.
3. Cliquez **Disquette fournie..** pour installer depuis le disque d'installation.
4. Sélectionner l'emplacement **H:** et cliquer OK pour continuer. (H est le lecteur de CD-ROM).
5. Sélectionner **Modem Externe D-Link DFM-560EL** depuis la liste de modèles, puis cliquer **Suivant** pour continuer.
6. Sélectionner **Ports sélectionnés** et puis **sélectionner port COM** sélectionner plus tôt, cliquer **Suivant** pour commencer d'installer le modem sélectionné.

7. Cliquer **Finir** pour compléter l'installation.
8. Cliquer **Fermer** pour terminer la procédure lorsque vous voyez **Modem externe D-Link DFM- 560EL** **NOTE: Si le Service d'accès distant (RAS) est installé sur votre ordinateur, Windows NT vous demandera de reconfigurer Dial-Up Networking pour le nouveau Modem.**
9. Aller dans **Démarrage\Paramètres\Panneau de configuration** et cliquer **Panneau de configuration**. Puis double-cliquer sur l'icône **Réseau** pour configurer **Dial-Up Networking**.
10. Cliquer sur Services et sélectionner Remote Access Service, puis cliquer Propriétés, si vous pouvez voir **Remote Access Service** dans **Ajouter** pour installer **Remote Access Service**.
11. Cliquer sur **Ajouter** pour ajouter le modem. S'il n'y a aucun modem dans la liste, cliquer. **Remote** .
12. Sélectionner **Modem externe D-Link DFM- 560EL**, puis cliquer **OK** pour confirmer les paramètres.
13. Cliquer **Configurer..** pour configurer l'utilisation du port.
14. Sélectionner **Numéroté uniquement** pour l'utilisation du port et cliquer **OK** pour confirmer les paramètres.
15. Cliquer **Réseau..** pour configurer le réseau.
16. Sélectionner **TCP/IP** cliquer **OK** pour confirmer les paramètres.
17. Cliquer **Continuer** pour compléter l'installation.
18. Cliquer **Oui** pour redémarrer Windows NT
19. Après le redémarrage de votre ordinateur, double-cliquer sur **Poste de travail** sur le bureau et double-cliquer sur l'icône **Dial-Up Networking**.
20. Si votre répertoire téléphonique est vide, cliquer sur **OK** pour ajouter des donner.
21. Vous pouvez utiliser le nom fourni ou entrer un nom différent, puis cliquer **Suivant**.
22. Sélectionner **Serveur non-Windows NT appelé..** puis cliquer **Suivant**.
23. Entrer le numéro de téléphone de votre fournisseur d'accès Internet et cliquer **Suivant**.
24. Sélectionner **Point-to-Point Protocol (PPP)** et cliquer **Suivant**.
25. Consulter votre fournisseur d'accès Internet pour le choix et cliquer **Suivant**.
26. Entrer votre adresse IP si vous en avez une fixe ou laisser la valeur **0.0.0.0**, puis cliquer **Suivant**.
27. Entrer les adresses IP du serveur **DNS** et\ ou **WINS** données par votre FAI ou laisser **0.0.0.0** si vous n'êtes pas sûr. Puis cliquer **Suivant**.
28. Cliquer **Finir**.
29. Cliquer sur **Plus** et sélectionner **Entrer les données et les propriétés du modem**.



30. Sélectionner **Modem externe D-Link DFM- 560EL** dans la liste et cliquer sur **Configurer**.
31. Valider tous les **Fonctions matérielles** et sélectionner **115200** depuis la liste des vitesses(**bps**) puis cliquer **OK**.
32. Cliquer sur **Serveur** et valider les 3 options f **TCP\ IP , Valider la compression logiciel et Valider l'extension PPP LCP**.
33. Cliquer sur **Sécurité** et valider l'option : **Accepter n'importe quelle authentification incluant texte clair** . puis cliquer **OK**.
34. Cliquer **Numéroter** pour se connecter.
35. Entrer **Nom d'utilisateur et mot de passe** et cliquer **OK**, et le modem numérottera vers le FAI pour obtenir la connexion.

### Windows 2000

1. Windows détectera automatique le modem, insérer le CD fourni et cliquez **Suivant**.
2. Sélectionner **Rechercher le meilleur pilote pour votre équipement [recommandé]**, puis cliquer **Suivant**.
3. Sélectionner le lecteur **CD-ROM**, puis cliquer **Suivant**.
4. Windows trouvera le pilote pour cet élément, puis cliquer **Suivant**.
5. Cliquer **Oui** pour continuer.
6. Cliquer **Finir** pour terminer l'installation.

### Windows XP

1. Insérer le CD fourni lorsqu'apparaît le message **Modem Externe D-Link DFM-560EL**, sélectionner **Installer depuis une liste ou un emplacement spécifique [Avancé]** puis cliquer **Suivant** pour rechercher le pilote.
2. Sélectionner **Inclure cet emplacement dans la recherche:** et saisir **H:\** (H est la lettre du lecteur du CD-ROM) ou utiliser **Rechercher**, puis cliquer **Suivant** pour continuer.
3. Cliquer **Continuer** pour continuer.
4. Cliquer **Finir** pour terminer la procédure.

### Diagnosics

#### Windows 98/ME

1. Aller dans **Démarrage\ Paramètres\ Panneau de configuration** et double-cliquer sur l'icône **Modems**.
2. Tester le modem en cliquant sur **Diagnosics** . Puis sélectionner le **port**

- COM utilisé par le modem et cliquer sur **Plus d'infos...** pour commencer le test.
3. Si votre modem répond à des commandes AT et fonctionne correctement, cela signifie que votre modem est OK. Cliquer **OK** pour terminer la procédure

### Windows 2000

1. Aller dans **Démarrage\Paramètres\Panneau de configuration** et cliquer sur **Panneau de configuration**. Puis double-cliquer sur l'icône **Options téléphone et modem**.
2. Cliquer **Modems**, puis sélectionner **Modem Externe D-Link DFM-560EL** et cliquer **Propriétés**.
3. Cliquer **Diagnostics**, puis cliquer **Interroger Modem**.
4. Si votre modem répond à des commandes AT et fonctionne correctement, cela signifie que votre modem est OK. Cliquer **OK** pour terminer la procédure.

### Windows XP

1. Aller dans **Démarrer\ Panneau de configuration**. Cliquer sur l'icône **Système**.
2. Cliquer sur **Matériel** et sélectionner le modem, puis cliquer sur **Administration de l'équipement**.
3. Cliquer **Modems** et sélectionner le modem Puis double-cliquer sur **Modem Externe D-Link DFM-560EL**.
4. Cliquer **Diagnostics**, puis cliquer **Interroger Modem**.
5. Si votre modem répond à des commandes AT et fonctionne correctement, cela signifie que votre modem est OK. Cliquer **OK** pour terminer la procédure.

### Desinstallation

#### Windows 98/ME

1. Aller dans **Démarrage\ Paramètres\ Panneau de configuration** et double-cliquer sur l'icône **modems**.
2. Sélectionner **Modem Externe D-Link DFM-560EL**, puis cliquer **Désinstaller**.
3. Cliquer **Fermer**.

**Windows NT4.0**

1. Aller dans **Démarrage\ Poste de travail\ Panneau de configuration**, puis double-cliquer sur l'icône **Modems** pour installer un nouveau modem.
2. Sélectionner **Modem Externe D-Link DFM-560EL**, puis cliquer **Désinstaller**.
3. Cliquer **Oui**.
4. Cliquer **Fermer**.

**Windows 2000**

1. Aller dans **Démarrage\Paramètres\Panneau de configuration**.
2. Puis double-cliquer sur l'icône **Ajouter\supprimer matériel**.
3. Cliquer **Suivant**.
4. Sélectionner **Désinstallation/déconnexion d'un matériel**, puis cliquer **Suivant**.
5. Sélectionner **Désinstallation d'un matériel** puis cliquer **Suivant** pour continuer
6. Sélectionner **Modem Externe D-Link DFM-560EL**, puis cliquer **Suivant** pour continuer.
7. Sélectionner **OUI, je veux désinstaller cet équipement**, puis cliquer **Suivant** pour continuer.
8. Cliquer **Finir** pour terminer la procédure.

**Windows XP**

1. Aller dans **Démarrer\ Panneau de configuration**. Cliquer sur l'icône **Système**.
2. Cliquer **Matériel** et sélectionner le modem, puis cliquer sur **Administration du matériel**.
3. Cliquer **Modems** et sélectionner le modem. Puis double-cliquer sur
4. **Modem externe D-Link DFM-560EL**.
5. Cliquer sur **Pilote**, puis cliquer sur **Désinstaller**.
6. Cliquer sur **Finir** pour terminer la procédure.

**Guía de instalación rápida de los controladores del módem externo D-Link DFM-560EL****El CD incluye:**

1. **Manual: \ Manual \: Modem manual.**
2. **Controladores del módem para Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP: \:Modem drivers**
3. **Para instalar SuperVoice u otro software : Run SVPicshell.**

**Nota:** El manual detallado se encuentra en el CD en formato PDF. Deberá ejecutar Acrobat Reader 4.0 para poder leerlo.

**Instalación rápida del software****Windows 95 B (OSR2)**

1. Inserte el CD suministrado cuando vea el mensaje **D-Link DFM-560EL External Modem**, a continuación pulse en **Siguiente** para buscar el controlador.
2. Pulsar en **Examinar...** para instalar desde el disco de instalación.
3. Seleccionar la ubicación de **G:** y pulsar en **OK** para continuar. (G es la letra de la unidad del CD-ROM).
4. Pulsar en **Finalizar** para acabar con el proceso de instalación.
5. Al ver el mensaje de **Wave Device for Voice Modem**, pulsar en **Siguiente** para buscar el controlador.
6. Pulsar en **Examinar...** para instalar desde el disco de instalación.
7. Seleccionar la ubicación de **G:** y pulsar en **OK** para continuar. (G es la letra de la unidad del CD-ROM).
8. Pulsar en **Finalizar** para acabar con el proceso de instalación.

**Windows 98**

1. Inserte el CD de controladores proporcionado cuando aparezca el mensaje **D-Link DFM-560EL External Modem**, y haga clic en **Siguiente** para buscar el controlador.
2. Seleccione **Buscar el mejor controlador para su dispositivo. [Recomendado]** y haga clic en **Siguiente** para continuar.
3. Seleccione la **unidad del CD-ROM** y haga clic en **Siguiente** para iniciar la búsqueda.
4. Haga clic en **Siguiente** para empezar la instalación.
5. Haga clic en **Finalizar** para completar el procedimiento de instalación.

6. Cuando aparezca el mensaje **Wave Device for Voice Modem**, haga clic en **Siguiente** para buscar el controlador.
7. Seleccione **Buscar el mejor controlador para su dispositivo. [Recomendado]** y haga clic en **Siguiente** para continuar.
8. Seleccione la **unidad del CD-ROM** y haga clic en **Siguiente** para iniciar la búsqueda.
9. Haga clic en **Siguiente** para iniciar la instalación.
10. Haga clic en **Finalizar** para terminar.

### Windows ME

1. Inserte el CD de controladores proporcionado cuando aparezca el mensaje **D-Link DFM-560EL External Modem**, seleccione **Especificar la ubicación del controlador [Avanzado]** y haga clic en **Siguiente** para buscar el controlador.
2. Seleccione **Buscar el mejor controlador para su dispositivo. [Recomendado]**, **Especificar una ubicación** y teclee **H:\** (H es la letra que corresponde a la unidad del CD-ROM), y haga clic en **Siguiente** para continuar.
3. Haga clic en **Siguiente** para empezar la instalación.
4. Haga clic en **Finalizar** para completar el procedimiento de instalación..
5. Cuando aparezca el mensaje **Wave Device for Voice Modem**, seleccione **Especificar la ubicación del controlador [Avanzado]** y haga clic en **Siguiente** para instalar el dispositivo wave.
6. Seleccione **Buscar el mejor controlador para su dispositivo. [Recomendado]**, **Especificar una ubicación** y teclee **H:\** (H es la letra que corresponde a la unidad del CD-ROM), y haga clic en **Siguiente** para continuar.
7. Haga clic en **Siguiente** para empezar la instalación.
8. Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

### Windows NT4.0

1. Vaya a **Inicio>Mi PC\ Panel de control**, y haga doble clic en el icono **Modems** para instalar un nuevo módem.
2. Seleccione **No detectar el módem. Lo seleccionaré de una lista**, y haga clic en **Siguiente** para continuar.
3. Haga clic en **Utilizar disco..** para realizar la instalación desde el disco de instalación.
4. Seleccione la ubicación **H:** y haga clic en **Aceptar** para continuar. (H es la letra correspondiente a la unidad del CD-ROM).
5. Seleccione **D-Link DFM-560EL External Modem** de la lista de modelos, y haga clic en **Siguiente** para continuar.

6. Seleccione **Puertos seleccionados** y seleccione el **puerto COM** anteriormente seleccionado. Haga clic en **Siguiente** para iniciar la instalación del módem seleccionado.
7. Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.
8. Haga clic en **Cerrar** para finalizar cuando aparezca el **D-Link DFM-560EL External Modem** **NOTA: Si el Servicio de acceso remoto (RAS)** ya estuviera instalado en su ordenador, Windows NT le pedirá que vuelva a configurar el Acceso telefónico a redes para el nuevo módem.
9. Mueva el cursor siguiendo esta secuencia: **Inicio\Configuración\Panel de control** y haga clic en **Panel de control**. A continuación, haga doble clic en el icono de **Red** para configurar **Servicio de acceso telefónico a redes**.
10. Haga clic en la pestaña **Servicios**, seleccione **Servicio de acceso remoto**, y haga clic en **Propiedades**. Si no apareciera **Servicio de acceso remoto**. Haga clic en **Agregar** para instalar el **Servicio de acceso remoto**.
11. Haga clic en el botón **Agregar** para agregar el módem. Si hay algún módem en la lista, primero haga clic en **Remoto**.
12. Seleccione **D-Link DFM- 560EL External Modem**, y haga clic en **Aceptar** para confirmar la configuración.
13. Haga clic en **Configurar..** para configurar el uso del puerto.
14. Seleccione **Sólo para hacer llamadas** en el uso del puerto y haga clic en **Aceptar** para confirmar la configuración.
15. Haga clic en **Red..** para configurar la red.
16. Seleccione **TCP/IP** y haga clic en **Aceptar** para confirmar la configuración.
17. Haga clic en **Continuar** para completar la configuración.
18. Haga clic en **Sí** para reiniciar Windows NT
19. Después de reiniciar su ordenador, haga doble clic en el icono **Mi PC** del escritorio y haga doble clic en el icono **Servicio de acceso telefónico a redes**.
20. Si su guía telefónica estuviera vacía, haga clic en **Aceptar** para añadir una entrada.
21. Puede utilizar el nombre proporcionado o introducir un nombre nuevo. A continuación, haga clic en **Siguiente**.
22. Seleccione **El servidor que no pertenece a Windows NT al que estoy llamando..** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
23. Introduzca el número de teléfono de su ISP local y haga clic en **Siguiente**.
24. Seleccione **Protocolo punto a punto (PPP)** y haga clic en **Siguiente**.
25. Para ello consulte a su ISP local y haga clic en **Siguiente**.
26. Introduzca su dirección IP si ya tiene una dirección IP o deje el valor: **0.0.0.0**, y haga clic en **Siguiente**.

27. Introduzca las direcciones IP de una **DNS** y/o **servidor WINS** para su ISP local, o el valor **0.0.0.0** si no está seguro. A continuación, haga clic en **Siguiente**.
28. Haga clic en **Finalizar**.
29. Haga clic en los botones **Más** y seleccione **Editar entrada y propiedades del módem**.
30. Seleccione **D-Link DFM- 560EL External Modem** de la lista Marcar utilizando y haga clic en el botón **Configurar**.
31. Habilite todas las **Características de hardware** y seleccione **115200** de la lista **Velocidad inicial (bps)**, y haga clic en **Aceptar**.
32. Haga clic en la pestaña **Servidor** y habilite las tres opciones de **TCP/IP, habilite la compresión del software y habilite las extensiones PPP LCP**.
33. Haga clic en la pestaña **Seguridad** y habilite la opción: **Aceptar cualquier autenticación incluyendo texto en blanco**. A continuación haga clic en **Aceptar**.
34. Haga clic en **Marcar** seleccionando la conexión creada.
35. Introduzca **Nombre de usuario y contraseña** y haga clic en **Aceptar**, y el módem realizará la llamada a su ISP para establecer la conexión.

### Windows 2000

1. Windows detectará el módem automáticamente. Inserte el CD de controladores proporcionado y haga clic en **Siguiente**.
2. Seleccione **Buscar un controlador adecuado para mi dispositivo [recomendado]**, y haga clic en **Siguiente**.
3. Seleccione **unidades de CD-ROM**, y haga clic en **Siguiente**.
4. Windows encontrará el controlador para su dispositivo. Haga clic en **Siguiente**.
5. Haga clic en **Sí** para continuar.
6. Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

### Windows XP

1. Inserte el CD de controladores proporcionado cuando aparezca el mensaje **D-Link D FM-560EL External Modem**, seleccione **Instalar desde una lista o ubicación específica[Avanzado]** y haga clic en **Siguiente** para buscar el controlador.
2. Seleccione **Incluir esta ubicación en la búsqueda**: y teclee **H:\** (H es la letra correspondiente a la unidad del CD-ROM) o seleccione **Examinar**, y haga clic en **Siguiente** para continuar.
3. Haga clic en **Continuar de todos modos** para continuar.

4. Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

### **Diagnóstico**

#### Windows 98/ME

1. Vaya a **Inicio\ Configuración\Panel de control** y haga doble clic en el icono **Modems**.
2. Para comprobar el funcionamiento del módem, haga clic en la pestaña **Diagnóstico**. A continuación, seleccione el **Puerto COM** correspondiente al módem y haga clic en el botón **Más información...** para iniciar el test.
3. Si su módem responde a los comandos AT y funciona correctamente, significa que no tiene ningún problema. Haga clic en **Aceptar** para finalizar.

#### Windows 2000

1. Mueva el cursor siguiendo esta secuencia: **Inicio\ Configuración\ Panel de control** y haga clic en **Panel de control**. A continuación, haga doble clic en el icono **Opciones de teléfono y módem**.
2. Haga clic en la pestaña **Modems**, seleccione **D-Link DFM-560EL External Modem** y haga clic en **Propiedades**.
3. Haga clic en la pestaña **Diagnóstico** y, a continuación, **Consultar módem**.
4. Si su módem responde a los comandos AT y funciona correctamente, significa que no tiene ningún problema. Haga clic en **Aceptar**.

#### Windows XP

1. Mueva el cursor siguiendo esta secuencia: **Inicio\ Panel de control**. Haga clic en el icono **Sistema**.
2. Haga clic en la pestaña **Hardware**, seleccione el módem, y haga clic en **Administrador de dispositivos**.
3. Haga clic en la pestaña **Modems** y seleccione el módem. A continuación, haga doble clic en **D-Link DFM-560EL External Modem**.
4. Haga clic en la pestaña **Diagnóstico**, y, a continuación, en **Consultar módem**.
5. Si su módem responde a los comandos AT y funciona correctamente, significa que no tiene ningún problema. Haga clic en **Aceptar**.

## Desinstalación

### Windows 98/ME

1. Vaya a **Inicio\ Configuración\ Panel de control** y haga doble clic en el icono **modems**.
2. Seleccione **D-Link DFM-560EL External Modem**, y haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Cerrar**.

### Windows NT4.0

1. Vaya a **Inicio\Mi PC\ Panel de control**, y haga doble clic en el icono **Modems** para instalar un nuevo módem.
2. Seleccione **D-Link DFM-560EL External Modem**, y haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Sí**.
4. Haga clic en **Cerrar**.

### Windows 2000

1. Vaya a: **Inicio\ Configuración\ Panel de control**.
2. Y a continuación, haga clic en el icono **Agregar\ o quitar hardware**.
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione **Desinstalar\ o desconectar un dispositivo** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione **Desinstalar un dispositivo** y haga clic en **Siguiente** para continuar.
6. Seleccione **D-Link DFM-560EL External Modem**, y haga clic en **Siguiente** para continuar.
7. Seleccione **Sí, deseo desinstalar este dispositivo**, y haga clic en **Siguiente** para continuar.
8. Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

### Windows XP

1. Mueva el cursor siguiendo esta secuencia **Inicio\ Panel de control**. Haga clic en el icono **Sistema**.
2. Haga clic en la pestaña **Hardware** y seleccione el módem. A continuación, haga clic en **Administrador de dispositivos**.
3. Haga clic en la pestaña **Modems** y seleccione el módem. A continuación, haga doble clic en **D-Link DFM-560EL External Modem**.
4. Haga clic en la pestaña **Controlador** y, a continuación, haga clic en **Desinstalar**.
5. Haga clic en **Aceptar** para finalizar.

## Manuale rapido d'installazione dei driver per il modem esterno D-Link DFM-560EL

### Il CD include:

1. **Manuale:** \ Manual \: Modem.
2. **Driver per Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP:** \: Modem
3. **File per l'installazione di SuperVoice o altri software:** Run SVAPicshell

**Nota:** Il manuale è in formato PDF e richiede Acrobat Reader 4.0.

## Installazione rapida del software

### Windows 95 B (OSR2)

1. Inserire il CD dei driver fornito nella confezione quando appare il messaggio **D-Link DFM-560EL External Modem**, poi cliccare su **Avanti** per cercare i driver.
2. Cliccare su **Altro....** per installare dal disco di installazione.
3. Selezionare **G:** e cliccare **OK** per continuare (G è la lettera del CD-ROM drive).
4. Cliccare su **Fine** per completare la procedura di installazione.
5. Quando appare il messaggio **Wave Device for Voice Modem**, cliccare su **Avanti** per cercare il driver.
6. Cliccare su **Altro....** per installare dal disco di installazione.
7. Selezionare **G:** e cliccare **OK** per continuare (G è la lettera del CD-ROM drive).
8. Cliccare su **Fine** per completare la procedura di installazione.

### Windows 98

1. Quando il sistema visualizza il messaggio **D-Link DFM-560EL External Modem**, inserire il CD dei driver e cliccare su **Next** per avviare la ricerca dei relativi file.
2. Selezionare **Search for the best driver for your device. [Recommended]** e cliccare su **Next** per continuare.
3. Specificare l'**unità CD-ROM** e cliccare su **Next** per avviare la ricerca.
4. Cliccare su **Next** per avviare l'installazione.
5. Cliccare su **Finish** per terminare la procedura d'installazione.
6. Quando il sistema visualizza il messaggio **Wave Device for Voice Modem**, cliccare su **Next** per ricercare il driver.

7. Selezionare **Search for the best driver for your device. [Recommended]** e cliccare su **Next** per continuare.
8. Selezionare l'unità **CD-ROM** e cliccare su **Next**.
9. Cliccare su **Next** per avviare l'installazione.
10. Cliccare su **Finish** per terminare la procedura d'installazione.

### Windows ME

1. Quando il sistema visualizza il messaggio **D-Link DFM-560EL External Modem**, inserire il CD dei driver e selezionare **Specify the location of the driver [Advanced]**. Cliccare su **Next** per ricercare il driver.
2. Selezionare **Search for the best driver for your device. [Recommended]**, **Specify a location** e digitare **H:\** (H identifica l'unità CD-ROM). Cliccare su **Next** per continuare.
3. Cliccare su **Next** per avviare l'installazione.
4. Cliccare su **Finish** per completare l'installazione.
5. Quando il sistema visualizza il messaggio **Wave Device for Voice Modem**, selezionare **Specify the location of the driver [Advanced]** e cliccare su **Next** per procedere con l'installazione.
6. Selezionare **Search for the best driver for your device. [Recommended]**, **Specify a location location** e digitare **H:\** (H identifica l'unità CD-ROM). Cliccare su **Next** per continuare.
7. Cliccare su **Next** per avviare l'installazione.
8. Cliccare su **Finish** per completare l'installazione.

### Windows NT4.0

1. Selezionare **Start>My Computer\ Control Panel** e fare doppio clic sull'icona **Modems** per installare un nuovo modem.
2. Selezionare **Don't detect my modem; I will select it from a list** e cliccare su **Next** per continuare.
3. Cliccare su **Have Disk..** per eseguire l'installazione dal disco d'installazione.
4. Selezionare **H:** e cliccare su **OK** per continuare. (H identifica l'unità CD-ROM).
5. Selezionare **D-Link DFM-560EL External Modem** dall'elenco dei modelli e cliccare su **Next** per continuare.
6. Selezionare **Selected ports** e quindi selezionare la **porta COM** specificata in precedenza. Cliccare su **Next** per avviare l'installazione del modem selezionato.
7. Cliccare su **Finish** per completare l'installazione.
8. Cliccare su **Close** per terminare la procedura e visualizzare la voce **D-Link DFM- 560EL External Modem**. **NOTA:** se sul computer è installato il **Remote Access Service (RAS)**, Windows NT richiede di

- configurare nuovamente il Dial-Up Networking per il nuovo modem.
9. Selezionare **Start(Settings\Control Panel** e cliccare su **Control Panel**. Fare doppio clic sull'icona **Network** per configurare il **Dial-Up Networking**.
10. Cliccare sulla scheda **Services** e selezionare **Remote Access Service**. Cliccare su **Properties**. Se la voce **Remote Access Service** non è presente, cliccare su **Add** per installare il servizio.
11. Cliccare sul pulsante **Add** per aggiungere il modem. Se nell'elenco ci sono altri modem, cliccare prima su **Remote (??)**.
12. Selezionare **D-Link DFM- 560EL External Modem** e cliccare su **OK** per confermare le impostazioni.
13. Cliccare su **Configure..** per configurare l'utilizzo della porta.
14. Come utilizzo della porta, selezionare **Dial out only** e cliccare su **OK** per confermare.
15. Cliccare su **Network..** per configurare la rete.
16. Selezionare **TCP/IP** e cliccare su **OK** per confermare.
17. Cliccare su **Continue** per completare la configurazione.
18. Cliccare su **Yes** per riavviare Windows NT
19. Dopo il riavvio del computer, fare doppio clic sull'icona **My Computer** posta sul desktop e fare doppio clic sull'icona **Dial-Up Networking**.
20. Se la rubrica telefonica è vuota, cliccare su **OK** per aggiungere una voce.
21. È possibile utilizzare i nomi forniti o inserirne di nuovi. Cliccare su **Next**.
22. Selezionare **The non-Windows NT server I am calling..** e cliccare su **Next**.
23. Inserire il numero di telefono dell'ISP e cliccare su **Next**.
24. Selezionare **Point-to-Point Protocol (PPP)** e cliccare su **Next**.
25. Consultare l'ISP per la scelta e cliccare su **Next**.
26. Se si dispone di un indirizzo IP, inserirlo nel relativo campo, in caso contrario lasciare il valore **0.0.0.0**. Cliccare su **Next**.
27. Inserire l'indirizzo IP del server **DNS** e/o **WINS** per l'ISP o, in caso di dubbio, lasciare il valore **0.0.0.0**. Cliccare su **Next**.
28. Cliccare su **Finish**.
29. Cliccare sul pulsante **More** e selezionare **Edit entry and modem properties**.
30. Selezionare **D-Link DFM- 560EL External Modem** dall'elenco **Dial** e cliccare sul pulsante **Configure**.
31. Abilitare tutte le opzioni **Hardware Features** e selezionare **115200** dall'elenco **Initial speed(bps)**, cliccare su **OK**.
32. Cliccare sulla scheda **Server** e abilitare le tre opzioni **TCP\ IP , Enable software compression ed Enable PPP LCP extensions**.
33. Cliccare sulla scheda **Security** e abilitare l'opzione **Accept any**

**authentication including clear text.** Cliccare su **OK**.

34. Cliccare su **Dial** per instaurare la connessione.
35. Inserire **User name e Password** e cliccare su **OK**. Il modem effettua una chiamata all'ISP per instaurare la connessione.

### Windows 2000

1. Windows individua automaticamente il modem. Inserire il CD dei driver e cliccare su **Next**.
2. Selezionare **Search for a suitable driver for my device [recommended]** e cliccare su **Next**.
3. Selezionare **CD-ROM driver** e cliccare su **Next**.
4. Windows individua il driver per il dispositivo. Cliccare su **Next**.
5. Cliccare su **Yes** per continuare.
6. Cliccare su **Finish** per terminare la procedura.

### Windows XP

1. Quando il sistema visualizza il messaggio **D-Link DFM-560EL External Modem**, inserire il CD dei driver. Selezionare **Install from a list or specific location [Advanced]** e cliccare su **Next** per avviare la ricerca del driver.
2. Selezionare **Include this location in the search:** e digitare **H:\** (H identifica l'unità CD-ROM). In alternativa utilizzare il pulsante **Browse**. Cliccare su **Next** per proseguire.
3. Cliccare su **Continue Anyway** per proseguire.
4. Cliccare su **Finish** per terminare la procedura.

### Diagnostica

#### Windows 98/ME

1. Selezionare **Start\ Settings\ Control Panel** e fare doppio clic su sull'icona **Modems**.
2. Per testare il modem, cliccare sulla scheda **Diagnostics**. Selezionare la **porta COM** corrispondente al Modem e cliccare sul pulsante **More Info...** per avviare il test.
3. Se il modem risponde ai comandi AT, significa che funziona correttamente. Cliccare su **OK** per terminare la procedura.

#### Windows 2000

1. Selezionare **Start\ Settings\ Control Panel** e cliccare su **Control Panel**.

Fare doppio clic sull'icona **Phone and Modem Options**.

2. Cliccare sulla scheda **Modems** e selezionare **D-Link DFM-560EL External Modem**. Cliccare su **Properties**.
3. Cliccare sulla scheda **Diagnostics**. Cliccare su **Query Modem**.
4. Se il modem risponde ai comandi AT, significa che funziona correttamente. Cliccare su **OK** per terminare la procedura.

### Windows XP

1. Selezionare **Start\ Control Panel**. Cliccare sull'icona **System**.
2. Cliccare sulla scheda **Hardware** e selezionare il modem. Cliccare su **Device Manager**.
3. Cliccare sulla scheda **Modems** e selezionare il modem. Fare doppio clic su **D-Link DFM-560EL External Modem**.
4. Cliccare sulla scheda **Diagnostics**. Cliccare su **Query Modem**.
5. Se il modem risponde ai comandi AT, significa che funziona correttamente. Cliccare su **OK** per terminare la procedura.

## DISINSTALLAZIONE

### Windows 98/ME

1. Selezionare **Start\ Settings\ Control Panel** e fare doppio clic sull'icona **modems**.
2. Selezionare **D-Link DFM-560EL External Modem** e cliccare su **Remove**.
3. Cliccare su **Close**.

### Windows NT4.0

1. Selezionare **Start\ My Computer\ Control Panel** e fare doppio clic sull'icona **Modems** per installare un nuovo modem (?).
2. Selezionare **D-Link DFM-560EL External Modem** e cliccare su **Remove**.
3. Cliccare su **Yes**.
4. Cliccare su **Close**.

### Windows 2000

1. Selezionare **Start\ Settings\ Control Panel**. Fare doppio clic sull'icona **Add\ Remove Hardware**.

2. Clickare su **Next**.
3. Selezionare **Uninstall\ Unplug a device** e cliccare su **Next**.
4. Selezionare **Uninstall a device** e cliccare su **Next** per continuare.
5. Selezionare **D-Link DFM-560EL External Modem** e cliccare su **Next** per continuare.
6. Selezionare **YES, I want to uninstall this device** e cliccare su **Next** per continuare.
7. Clickare su **Finish** per terminare la procedura.

### Windows XP

1. Selezionare **Start\ Control Panel**. Clickare sull'icona **System**.
2. Clickare sulla scheda **Hardware** e selezionare il modem. Clickare su **Device Manager**.
3. Clickare sulla scheda **Modems** e selezionare il modem. Fare doppio clic su **D-Link DFM-560EL External Modem**.
4. Clickare sulla scheda **Driver** e cliccare su **Uninstall**.
5. Clickare su **OK** per terminare la procedura.

## **Краткое руководство по инсталляции драйверов модема D-Link DFM-560EL**

### **CD содержит следующее:**

1. \ Manual \: Modem manual – Руководство пользователя.
2. \: Modem drivers for Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP – Драйвера для модема для различных Операционных Систем
3. Запустите Sv\picshell.exe для инсталляции SuperVoice или другой коммуникационной программы, поставляемой вместе с модемом .

**Внимание!** Детальное руководство находится в файле PDF на CD, для его чтения загрузите Acrobat Reader 4.0.

## **Кратко об инсталляции драйверов и программ**

### Windows 95 B (OSR2)

1. Когда вы увидите на экране сообщение **D-Link DFM-560EL External Modem**, пожалуйста, вставьте компакт-диск с драйверами, затем нажмите **Далее** для поиска драйвера.
2. Щелкните на **Установить с диска...** для установки с инсталляционного диска.
3. Выберите диск **G:** и нажмите **OK** для продолжения. (G обозначает ваш привод CD-ROM).
4. Щелкните **Готово** для завершения установки.
5. После того, как вы увидите сообщение **Wave Device for Voice Modem**, щелкните **Next** для поиска драйвера.
6. Щелкните на **Установить с диска...** для установки с инсталляционного диска.
7. Выберите диск **G:** и нажмите **OK** для продолжения. (G обозначает ваш привод CD-ROM).
8. Щелкните **Готово** для завершения установки.

### Windows 98

1. Вставьте CD с драйверами, входящий в состав поставки, в Cd привод Вашего компьютера, После чего Windows сообщит об



обнаружении нового устройства - появится сообщение **НАЙДЕН D-Link DFM-560EL External Modem**, затем для поиска и установки подходящего драйвера щелкните на **Next**.

2. Выберите **Search for the best driver for your device** и щелкните по **Next** для продолжения.
3. Выберите накопитель **CD-ROM** и запустите поиск, щелкнув по **Next**.
4. Начните установку, щелкнув по **Next**.
5. После того, как драйвер установлен, завершите установку, щелкнув по **Finish**.
6. При появлении сообщения **Найден Wave Device for Voice Modem** начните поиск драйвера заново, щелкнув по **Next**.
7. Выберите **Search for the best driver for your device** и продолжите процесс, щелкнув по **Next**.
8. Выберите накопитель **CD-ROM** и запустите поиск, щелкнув по **Next**.
9. Начните установку, щелкнув по **Next**.
10. Завершите установку, щелкнув по **Finish**.

### Windows ME

1. Вставьте CD с драйверами, входящий в состав поставки, затем появится сообщение **Найден D-Link DFM-560EL External Modem**. Выберите **Specify the location of the driver [Advanced]** и щелкните по **Next** для поиска драйвера.
2. Выберите **Search for the best driver for your device**. **[Recommended]**, **Specify a location** и, например, введите **H:\** (где **H** – логическое имя накопителя CD-ROM в данном примере), после чего щелкните по **Next** для продолжения.
3. Начните установку, щелкнув по **Next**.
4. Завершите процесс установки, щелкнув по **Finish**.
5. Если появится сообщение **Найден Wave Device for Voice Modem**, то выберите **Specify the location of the driver [Advanced]** и щелкните по **Next** для установки драйвера волнового устройства.
6. Выберите **Search for the best driver for your device**. **[Recommended]**, **Specify a location** и введите, например, **H:\** (где **H** – логическое имя накопителя CD-ROM в данном примере), после чего продолжите процесс, щелкнув по **Next**.
7. Начните установку, щелкнув по **Next**.
8. Завершите процесс установки, щелкнув по **Finish**.

### Windows NT4.0

1. Пройдите по пути, последовательно кликая **Start>My Computer\**

**Control Panel**, затем для установки нового модема щелкните дважды по ярлыку **Modems**.

2. Выберите **Don't detect my modem; I will select it from a list**, после чего щелкните по **Next** для продолжения.
3. Щелкните по **Have Disk..** для загрузки с установочного диска.
4. Выберите диск, например, **H:** (где **H** – логическое имя накопителя CD-ROM в данном примере) и щелкните по **OK** для продолжения.
5. Выберите **D-Link DFM-560EL External Modem** из списка моделей **Models**, после продолжите, щелкнув по **Next**.
6. Выберите **Selected ports**, затем **выберите COM** и щелкните по **Next** для начала установки драйвера заданного модема.
7. Завершите установку, щелкнув по **Finish**.
8. Щелкните по **Close** для окончания этой процедуры.
9. **Заметьте:** В случае, если сервис удаленного доступа **Remote Access Service (RAS)** установлен, то Windows NT запросит переконфигурировать Dial-Up Networking для нового модема.
10. Пройдите по пути, последовательно кликая **Start\Settings\Control Panel** и щелкните по **Control Panel**. После этого щелкнув дважды по ярлыку **Network** сконфигурируйте **Dial-Up Networking**.
11. Щелкните по области **Services** и выберите **Remote Access Service**, после чего щелкните по **Properties**. Если Вы не увидите **Remote Access Service** в **Add**, то проинсталируйте **Remote Access Service**.
12. Щелкните по кнопке **Add** для добавления модема. Если какой-либо модем уже имеется в списке, то щелкните по нему.
13. Выберите **D-Link DFM- 560EL External Modem**, после чего щелкните по **OK** для подтверждения установок.
14. Щелкните по **Configure..** для конфигурирования используемого порта.
15. Выберите **Dial out only** для используемого порта и подтвердите настройку, щелкнув по **OK**.
16. Для конфигурирования сети щелкните по **Network..**
17. Выберите **TCP/IP** и подтвердите настройку, щелкнув по **OK**.
18. Щелкните по **Continue** для завершения установки.
19. Щелкните по **Yes** для перезагрузки Windows NT
20. После перезагрузки компьютера щелкните дважды по значку **My Computer** на рабочем столе и затем дважды по значку **Dial-Up Networking**.
21. Если телефонный справочник пуст, то для ввода данных щелкните по **OK**.
22. Можете использовать предложенное имя ли ввести какое-либо другое. После этого щелкните по **Next**.

23. Выберите **The non-Windows NT server I am calling..** , затем щелкните по **Next**.
24. Введите телефонный номер провайдера и щелкните по **Next**.
25. Выберите **Point-to-Point Protocol (PPP)** и щелкните по **Next**.
26. Проконсультируйтесь с провайдером относительно правильного выбора позиции , щелкните по **Next**.
27. Введите IP –адрес Вашего компьютера, если имеется фиксированный адрес, или оставьте значение **0.0.0.0**. для автоматического назначения IP. Щелкните по **Next**.
28. Введите IP –адрес **DNS** и\или **WINS** –сервера провайдера или если не уверены в его правильности, то введите **0.0.0.0**. Щелкните по **Next**.
29. Щелкните по **Finish**.
30. Щелкните по кнопке **More** и выберите **Edit entry and modem properties**.
31. Выберите **D-Link DFM- 560EL External Modem** из списка Dial using list и щелкните по кнопке **Configure**.
32. Активизируйте все **Hardware Features** и выберите **115200** из списка **Initial speed(bps)** . Щелкните по **OK**.
33. Щелкните по области **Server** и активизируйте 3 опции: **TCP\ IP ; Enable software compression; Enable PPP LCP extensions**.
34. Щелкните по области **Security** и активизируйте опцию **Accept any authentication including clear text**. Щелкните по **OK**.
35. Щелкните по **Dial** соединения, которое хотите установить.
36. Введите **User name** и **Password**. Щелкните по **OK**, и модем наберет номер провайдера для установки соединения с ним.

### Windows 2000

1. Windows распознает модем автоматически. Вставьте входящий в комплект поставки CD с драйверами и щелкните по **Next**.
2. Выберите **Search for a suitable driver for my device [recommended]**, и щелкните по **Next**.
3. Выберите **CD-ROM drives** и щелкните по **Next**.
4. Windows обнаружит драйвер данного устройства, затем щелкните по **Next**.
5. Для продолжения щелкните по **Yes**.
6. Для окончания процедуры щелкните по **Finish**.

### Windows XP

1. Вставьте CD с драйверами, входящий в состав поставки, затем

- появится сообщение **D-Link DFM-560EL External Modem**. Выберите **Install from a list or specific location [Advanced]** затем для начала поиска драйвера щелкните по **Next**.
2. Выберите **Include this location in the search**:  
**H:\** (где H – логическое имя накопителя CD-ROM в этом примере) или воспользуйтесь режимом просмотра **Browse**. Для продолжения щелкните по **Next**.
  3. Для продолжения щелкните по **Continue Anyway**.
  4. Для окончания процедуры щелкните по **Finish**.

### Диагностика модема

#### Windows 98/ME

1. Переместите курсор в следующей последовательности **Start \ Settings \ Control Panel** и щелкните по **Control Panel**. Щелкните дважды по ярлыку **Modems**.
2. Для тестирования модема щелкните по области **Diagnostics**. После этого выберите **COM Port**, к которому подключен модем, а для запуска тестирования щелкните по кнопке **More Info.....**
3. Если модем отвечает на AT с-команды и функционирует правильно, то он готов к нормальной работе. Для окончания данной процедуры щелкните по **OK**.

#### Windows 2000

1. Переместите курсор в следующей последовательности **Start \ Settings \ Control Panel** и щелкните по **Control Panel**. Щелкните дважды по ярлыку **Phone and Modem Options**.
2. Щелкните по области **Modems** и выберите **D-Link DFM-560EL External Modem**, после чего щелкните по **Properties**.
3. Щелкните по области **Diagnostics**, а затем щелкните по **Query Modem**.
4. Если модем отвечает на AT с-команды и функционирует правильно, то он готов к нормальной работе. Щелкните по **OK**.

#### Windows XP

1. Переместите курсор в следующей последовательности **Start\ Control Panel**. Щелкните по ярлыку **System**.
2. Щелкните по закладке **Hardware** и выберите модем, затем щелкните по **Device Manager**.

- Щелкните по закладке **Modems** и выберите модем. Щелкните дважды по **D-Link DFM-560EL External Modem**.
- Щелкните по папке **Diagnostics**, а затем по **Query Modem**.
- Если модем отвечает на AT с-команды и функционирует правильно, то он готов к нормальной работе. Щелкните по **OK**.

## **Деинсталляция модема**

### **Windows 98/ME**

- Пройдите по пути, последовательно кликая **Start\ Settings\ Control Panel** и щелкните дважды по ярлыку **modems**.
- Выберите **D-Link DFM-560EL External Modem**, затем щелкните по **Remove**.
- Щелкните по **Close**.

### **Windows NT4.0**

- Пройдите по пути, последовательно кликая **Start\ My Computer\ Control Panel**, и щелкните дважды по ярлыку **Modems** для указания модема.
- Выберите **D-Link DFM-560EL External Modem**, затем щелкните по **Remove**.
- Щелкните по **Yes**.
- Щелкните по **Close**.

### **Windows 2000**

- Пройдите по пути, последовательно кликая **Start\ Settings\ Control Panel**. Щелкните дважды по значку **Add\ Remove Hardware**.
- Щелкните по **Next**.
- Выберите **Uninstall\ Unplug a device**, затем щелкните по **Next**.
- Выберите **Uninstall a device** и щелкните по **Next** для продолжения.
- Выберите **D-Link DFM-560EL External Modem** и для продолжения щелкните по **Next**.
- Выберите **YES, I want to uninstall this device**, затем для продолжения щелкните по **Next**.
- Завершите деинсталляцию, щелкнув по **Finish**.

### **Windows XP**

- Пройдите по пути, последовательно кликая **Start\ Control Panel**. Щелкните по ярлыку **System**.
- Щелкните по закладке **Hardware**, щелкните по **Device Manager** и выберите модем.
- Щелкните по закладке **Modems** и выберите модем. Щелкните дважды по **D-Link DFM-560EL External Modem**.
- Щелкните по папке **Driver**, затем по **Uninstall**.
- Завершите деинсталляцию, щелкнув по **OK**.